

# ELECTRIX BT

## TAŚMY ELEKTROTECHNICZNE

### SKŁAD ZESTAWU:

- BUTYLMASTIK  
taśma uszczelniająca (3mm x 60mm x 150mm) 2szt.
- ELECTRIX 222-PIB  
taśma elektroizolacyjna samowulkanizująca (19mm x 3,5m) 1szt.
- ELECTRIX 222-PIB  
taśma elektroizolacyjna samowulkanizująca (25mm x 7,5m) 1szt.
- ELECTRIX 231  
taśma elektroizolacyjna ochrony zewnętrznej (25mm x 15m) 1szt.
- Płótno ścierne 1szt.
- Chusteczka czyszcząca 2szt.



Zestaw kablowy ELECTRIX BT zapewnia szybkie, łatwe i efektywne wykonanie mufy oraz skuteczną naprawę kabli elektroenergetycznych.

Zawiera wszystkie niezbędne składniki potrzebne do łączenia i naprawy w optymalnie dobranych ilościach (taśmy samowulkanizujące i taśmy izolacyjne).

Produkt spełnia przepisy dyrektywy RoHS oraz Reach.

ANTICOR Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001.

### ZESTAW KABLOWY ELECTRIX BT

Do profesjonalnego wykonania mufy oraz naprawy uszkodzonej powłoki kabli elektroenergetycznych do 1kV.

### ZASTOSOWANIE

- Wykonanie mufy kablowej.
- Naprawa uszkodzonej izolacji i opony kabla.
- Naprawa uszkodzonej żyły i opony kabla.

#### Uwaga:

1 zestaw ELECTRIX BT pozwala na wykonanie mufy kabla o max przekroju 4x70mm.

### CECHY I ZALETY

- Jest prosty w stosowaniu.
- Naprawa kabla nie wymaga przecinania wszystkich żył.
- Połączony lub naprawiony kabel wykazuje dużą elastyczność, 100% wodoszczelności, średnica opony nie ulega nadmiernemu zwiększeniu.
- Zestaw zawiera elementy potrzebne do wykonania prac przygotowawczych jak:
  - płótno ścierne,
  - chusteczki czyszcząco-odtłuszczające.

### WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w miejscu suchym, bez dostępu promieniowania UV, w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania:  
-5 ÷ 40°C.

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD1-042015



[www.anticor.pl](http://www.anticor.pl)