



## K.1 Radio Touch DAB+ z głośnikiem biały połysk

29807009

### Funkcje

- odliczanie wsteczne
- budzik z funkcją drzemki
- sleep timer
- regulacja poziomu głośności

### Kompatybilność

Do głośników na każdy kanał 4...8

### Elementy sterujące i wskaźniki

- obsługa poprzez lekkie dotknięcie powierzchni sensora (wyświetlacz)
- wskazywanie godziny i daty
- podświetlany, dotykowy wyświetlacz graficzny

### Połączenia

- radio UKF stereo z wyświetlaczem RDS
- zewnętrzne wejście audio, np. dla odtwarzacza MP3 lub stacji dokującej

### Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość 50/60 Hz

### Częstotliwość

zakres częstotliwości (sygnał radiowy) 87,5...108 MHz

### Pomiary

Wejście rozszerzone wejście rozszerzenia do oddzielnego włączania/wyłączania

### Pamięć

Liczba pozycji w pamięci 16

#### **Materiał**

Kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor	śnieżnobiały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	materiały różne
Powierzchnia	połysk

#### **Wymiary**

Głębokość montażu	33 mm
Wymiary wyświetlacza (szer. x wys.)	35 x 28 mm

#### **Instalacja / Montaż**

Montaż	montaż pojedynczy i kombinowany, śruba mocująca poprzez płytkę wsporcą
--------	--

#### **Podłączenie**

Przekrój przewodu	maks. 2,5 mm
Przekrój przewodu (głośnik)	maks. 1 mm
Połączenie	z 2 przyłączami głośników
- z zaciskami śrubowymi	

#### **Ustawienia**

- ręczne i automatyczne wyszukiwanie stacji

#### **Dostawa**

- z głośnikiem

#### **Wyposażenie**

- 8 pamięci nieulotnych nadajnika  
- odtwarzanie ostatnio słuchanej stacji przy włączeniu radia

#### **Zastosowanie**

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z głośnikiem
-----------------------------------	--------------

#### **Oznaczenie**

Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Główna linia projektowa	Berker K.1