



85345189

B.x/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 1, 1m, biały, połysk

Specyfikacja techniczna

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	quicklink
Minimalny cykl pracy	1 s

Wymiary

Wysokość montażu	1,10 - 1,10 m
Zalecana wysokość montażu	1,10 - 1,10 m

Funkcje

Maksymalny cykl pracy	180 min
-----------------------	---------

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Tak
---------------------------------	-----

Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali	Tak
--------------------------	-----

Oświetlenie

Regulowana jasność reakcji	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

Wykrywanie

Kąt detekcji regulowany	45 - 90 °
Kąt detekcji w poziomie	90 - 180

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Materiały

Materiał	Tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

Dodatkowe informacje

Funkcja	Funkcja ostrzegania przed wyłączeniem realizowana przez mechanizmy ściemniające, Z funkcją pamięci do symulacji obecności, Funkcja zapamiętania poziomu natężenia oświetlenia zadziałania aktywowana za pomocą przycisku, Z blokadą przycisków, Funkcja „przyjęcie” aktywowana na 2 godziny, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
---------	---