



TXA664AN



**KNX e/s Ściemniacz uniwersalny 4-kan 4x300 W, wielofazowy, f. sumowania obc.**

#### Specyfikacja techniczna

##### Napięcie

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Napięcie robocze magistrali | 21 - 32 V                  |
| Zakres napięcia wejściowego | 230 - 230 V                |
| Napięcie zasilania systemu  | 30 V DC poprzez magistralę |
| Napięcie pomocnicze         | 230 - 230 V                |

##### Prąd elektryczny

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Pobór prądu przez magistralę transmisji danych | 2,40 mA |
|------------------------------------------------|---------|

##### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

##### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

##### Rodzaj połączenia

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

##### Sprzęt

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Liczba wyjść    | 4                      |
| Typ ściemniacza | Sterownik ściemniający |

##### Oświetlenie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Zasilanie lampy LED | 240 W |
|---------------------|-------|

##### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 8 |
|----------------|---|

##### Moc

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Lampa żarowa 230 V i halogenowa | 300 W     |
| Żarówka                         | 5 - 5 W   |
| Moc wariatora                   | 5 - 300 W |

##### Łączność

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Z systemem magistrali KNX radio | Nie          |
| Typ połączenia                  | quickconnect |

##### Ustawienia

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Obsługiwane tryby konfiguracji | ETS, easy |
|--------------------------------|-----------|

**Dodatkowe informacje**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Zabezpieczenie przed przegrzaniem (sygnalizacja za pomocą diody LED), Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny), Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (sygnalizacja za pomocą diody LED) |
| Bezpiecznik        |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rodzaj pracy       | Sprężenie obciążenia 4 kanałów w celu zwiększenia mocy wyjściowej przy użyciu równoległego połączenia wyjść                                                                                                                     |
| Zasada ściemniania | Regulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca", Minimalne/maksymalne wartości ściemniania dla kanału możliwe do ustawienia na urządzeniu                                         |
| Funkcja            | Możliwość aktywacji za pośrednictwem magistrali funkcji uczenia się w celu optymalizacji działania kompaktowych lamp fluorescencyjnych i lamp LED                                                                               |
| Typ połączenia     | Z zaciskami wtykowymi quickconnect                                                                                                                                                                                              |
| Oznaczenie         | Duże pole opisowe                                                                                                                                                                                                               |
| Ochrona            | Z ochroną przed przegrzaniem, przeciążeniem i zwarcie                                                                                                                                                                           |