



85745124

**Q.x KNX RF quicklink łącznik żaluzj. ster. żaluzj. mech. zas., alu aks, lak**

**Specyfikacja techniczna**

**Ustawienia**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Obsługiwane tryby konfiguracji | quicklink |
|--------------------------------|-----------|

**Łączność**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Z systemem magistrali KNX radio | Tak       |
| Protokół radiowy                | KNX Radio |

**Sprzęt**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Liczba kanałów                    | 2   |
| Przełączanie na czas letni/zimowy | Tak |

**Dostarczane wyposażenie**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Z połączeniem magistrali | Tak |
|--------------------------|-----|

**Funkcje**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Czas działania                     | 2 min |
| Przesunięcie czasu astronomicznego | 2 h   |
| Zasilanie rezerwowe akumulatora    | 8 h   |
| Rezerwa mocy w latach              | 0     |

**Warunki użytkowania**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

**Materiały**

|       |           |
|-------|-----------|
| Kolor | Aluminium |
|-------|-----------|

**Dodatkowe informacje**

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja | Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, 1 tryb pracy w górę/w dół, Możliwość konfiguracji funkcji nadajnika i/lub odbiornika, Z blokadą przycisków, Funkcja „przyjęcie”, polecenia automatyczne, radiowe i polecenia rozszerzeń nie są wykonywane (blokada), Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych) |
| Ochrona | Z zabezpieczeniem przed demontażem                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 0 |
|----------------|---|

**Wymiary**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Wysokość          | 58,40 mm   |
| Szerokość         | 58,40 mm   |
| Głębokość         | 30 mm      |
| Systemy powiązane | Berker Q.x |