



85745131

R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Żaluzjowy łącz. czas. ster. cz

Specyfikacja techniczna

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji quicklink

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Tak

Protokół radiowy KNX Radio

Sprzęt

Liczba kanałów 2

Przełączanie na czas letni/zimowy Tak

Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali Tak

Funkcje

Czas działania 2 min

Przesunięcie czasu astronomicznego 2 h

Zasilanie rezerwowe akumulatora 8 h

Rezerwa mocy w latach 0

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Materiały

Kolor Czarny

Dodatkowe informacje

Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, 1 tryb pracy w górę/w dół, Możliwość konfiguracji funkcji nadajnika i/lub odbiornika, Z blokadą przycisków, Funkcja „przyjęcie”, polecenia automatyczne, radiowe i polecenia rozszerzeń nie są wykonywane (blokada), Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)

Funkcja

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Pojemność

Liczba modułów 0

Wymiary

Głębokość 30,50 mm

Systemy powiązane Berker R.x