



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



## ST25-11-24DC

Stycznik 25A, 24 VDC, styki 1Z, 1R

Index: ST25-11-24DC

Stycznik modułowy

Prąd 25 A

Napięcie 24 V DC

Moc łączeniowa AC1 4 kW

Moc łączeniowa AC3 1,3 kW

Elektromagnetyczny **stycznik w obudowie modułowej** do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm.



### FUNKCJE I DZIAŁANIE

#### OPIS

##### Jak działa stycznik modułowy?

Podanie napięcia zasilania na cewkę **stycznika modułowego** spowoduje przełączenie styku. Stan załączenia **stycznika modułowego** jest sygnalizowany czerwonym znacznikiem w okienku. Po zaniku napięcia zasilania styki powracają do pierwotnej pozycji.

### DANE TECHNICZNE

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Znamionowe napięcie pracy  | 18-27 V |
| Znamionowy prąd pracy      | 25 A    |
| Liczba styków zwiernych    | 1       |
| Liczba styków rozwiernych  | 1       |
| Suwak do obsługi manualnej | Nie     |

|                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów                                        | 1           |
| Głębokość wbudowania                                                     | 65 mm       |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia                                        | Tak         |
| Z funkcją dzień/noc                                                      | Nie         |
| Znamionowe napięcie sterujące                                            | 18-27 V     |
| Rodzaj napięcia zasilania                                                | DC          |
| Rodzaj napięcia sterowania                                               | DC          |
| Stopień ochrony (IP)                                                     | IP20        |
| Kategoria użytkowa zgodnie z EN IEC 60947-4-1                            | AC-7a/AC-7b |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) | 0 VA        |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)          | 0 VA        |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek                            | 0 VA        |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek                               | 0 W         |

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat