




F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



## rH-D2S2

Moduł radiowy ściemniacza na szynę DIN

Index: rH-D2S2

Połączenie dwóch ściemniaczy i dwóch wejść stykowych-D2S2



5 908312 596516 >

### FUNKCJE I DZIAŁANIE

#### OPIS

Moduł wysyła informacje o zwarcu lub rozwarciu styków do systemu oraz steruje dwoma odbiornikami AC 230 V o maksymalnej mocy 200 W każdy. Komunikacja z serwerem odbywa się drogą radiową.

D2S2 posiada dwa fizyczne **wejścia do podłączenia dwóch monostabilnych przycisków**, oraz **dwa wyjścia do podłączenia odbiorników**.

Podłączane odbiorniki mogą mieć charakter obciążenia:

- rezystancyjny (lampy żarowe),
- indukcyjny (silniki AC i transformatory)
- pojemnościowy (lampy jarzeniowe).

Regulacja mocy odbywa się na zasadzie modulacji fazy w zakresie 0-100%.

Ściemniacz posiada elektroniczne zabezpieczenie nadprądowe na wypadek zwarcia lub podłączenia zbyt dużego obciążenia. Ma również wbudowany czujnik temperatury, który chroni moduł przed skutkami przegrzania.

### DANE TECHNICZNE

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| System magistralny KNX                      | Nie |
| System magistralny KNX z transmisją radiową | Nie |
| System magistralny Funkbus (radiowy)        | Nie |
| System magistralny LON                      | Nie |

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| System magistralny Powernet             | Nie                          |
| Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa | Nie                          |
| Model                                   | Człon wykonawczy ściemniacza |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów       | 3                            |
| Ze złączem magistrali                   | Nie                          |
| Moduł magistralowy odłączalny           | Nie                          |
| Wejście modułów dodatkowych             | Nie                          |
| Dla sterowania lokalnego/ręcznego       | Tak                          |
| Ze wskaźnikiem LED                      | Tak                          |
| Liczba wyjść                            | 2                            |
| Dostępna moc dodatkowa                  | Nie                          |
| Maksymalny prąd sterowania              | 2000 mA                      |
| Zakres napięcia                         | 85-250 V                     |
| Możliwa praca równoległa                | Nie                          |
| Kompatybilny z Casambi                  | Nie                          |
| Inne systemy magistralne                | Inne                         |
| Sposób montażu                          | Adapter szyny DIN            |
| Rodzaj obciążenia                       | Uniwersalny                  |
| Stopień ochrony (IP)                    | IP20                         |

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat