



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstancyńska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



mH-IO12E6-1

Moduł mieszany mH-IO12E6 poziom 1

Index: mH-IO12E6-1

Moduł mieszany przewodowego systemu inteligentnego domu F&Home.

Do sterowania zarówno oświetleniem (lub innymi odbiornikami działającymi na zasadzie włącz/wyłącz) jak i odbiornikami silnikowymi (nadaje się zarówno do sterowania roletami zewnętrznymi, jak również żaluzjami pionowymi i poziomymi)-mH-IO12E6



5 908312 593485

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Moduł zajmuje w rozdzielni 6 pól. Zasilany jest napięciem 24 V.

Do wejść modułu przewodami typu UTP sprowadzane są przyciski rozlokowane na budynku. Moduł zarządza załączaniem oświetlenia lub silnikami za pośrednictwem przekaźnikowych modułów wykonawczych typu [mH-R8x8](#), [mH-R8/2](#), [mH-RE4](#) lub [mH-R2x16](#). Sterowanie po linii niskiego napięcia 24 V zapewnia bezpieczeństwo i możliwość dowolnego rozmieszczenia przycisków sterujących w budynku. Moduł mH-IO12E6 **komunikuje się z panelami dotykowymi** poprzez magistralę CAN. Dowolne wyjście modułu może być wyzwolone z poziomu paneli dotykowych poprzez wybranie konkretnego urządzenia lub grupy urządzeń (zdefiniowana wcześniej scena). Z poziomu panelu dotykowego istnieje możliwość zaprogramowania czasowego samoczynnego załączania/wyłączania urządzeń lub grup urządzeń sterowanych z modułu wejść/wyjść.

DANE TECHNICZNE

System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową	Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)	Nie
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Możliwość sterowania zdalnego	Nie
Ethernet	Nie

Szerokość wyrażona liczbą modułów	6
Ze złączem magistrali	Tak
Do sterowania LED	Nie
Ze wskaźnikiem LED	Tak
Dla sterowania lokalnego/ręcznego	Nie
Liczba kanałów wejściowych	28
Liczba wejść przełącznych	12
Liczba wejść	28
Do obciążeń pojemnościowych	Nie
Liczba kanałów wyjściowych	24
Maksymalna liczba wyjść przełącznych	12
Maksymalna liczba wyjść żaluzjowych	12
Przełączanie funkcji	Nie
Znamionowe napięcie pracy	20-26 V
Wymagane zewnętrzne napięcie odpytujące	Nie
Możliwość podłączania różnych faz	Nie
Inne systemy magistralne	Inne
Sposób montażu	Inne
Stopień ochrony (IP)	IP20

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat