



294411

**1930/Glas Ściemniacz obrotowy komfort, czarny, obc. R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W**

**Właściwości techniczne**

**Napięcie**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Zakres napięcia pracy | 230 - 230 V |
|-----------------------|-------------|

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

**Materiały**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Kolor    | Czarny            |
| Kod RAL  | 9005              |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |

**Wymiary**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Oś średnicy                  | 4 mm  |
| Zakres głębokości wbudowania | 24 mm |
| Wysokość                     | 71 mm |
| Szerokość                    | 71 mm |
| Głębokość                    | 45 mm |

**Architektura**

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Element sterujący/obsługowy | Łącznik przyciskowy i obrotowy |
|-----------------------------|--------------------------------|

**Oświetlenie**

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania | 3 - 100 W |
|-------------------------------------------|-----------|

**Dodatkowe informacje**

|                     |                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasada ściemniania  | Wycięcie (cut-on) fazy, obcięcie (cut-off) lub wycięcie fazy LED (cut-on) w zależności od typu obciążenia, "samoucząca"                                                    |
| Bezpiecznik         | Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)                                                                                                   |
| Napięcie            | Sprawdzanie napięcia jest możliwe bez demontażu                                                                                                                            |
| Montaż              | Z pazurkami rozporowymi                                                                                                                                                    |
| Typ połączenia      | Z zaciskami śrubowymi                                                                                                                                                      |
| Wejście rozszerzone | Z wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestyk zwierny) z obsługą jednopozomową<br>Z wejściem sterownika rozszerzenia dla uniwersalnego ściemniacza obrotowego |
| Obsługa i kontrola  | Brak interfejsu Bluetooth                                                                                                                                                  |

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |