

## ST701F

Mikrofalowy czujnik ruchu pozwala automatycznie włączać oraz wyłączać oświetlenie przez określony czas, w przypadku wykrycia ruchu.


The microwave motion sensor allows you to automatically turn the lighting on or off for a set time when motion is detected.

### CHARAKTERYSTYKA / FEATURES


- Czujnik mikrofalowy  
Microvawe sensor
- Zakres detekcji: 360°  
Detection Range:360°
- Ustawienia czasu: od 10sec±3sec do 12min±1min  
Time Delay:10sec±3sec to 12min±1min
- Obciążalność dla źródeł LED: 300W  
LED rated load: 300W



### WYMIARY / DIMENSIONS (mm)



### MIKROPRZEŁĄCZNIKI / SWITCHES



00 : 2m	001 : 5s	001 : 5 Lux
01 : 5m	010 : 30s	010 : 30Lux
10 : 8m	011 : 90s	100 : 150 Lux
	110 : 3min	000 : 2000Lux
	100 : 5min	
	111 : 10min	

### DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS

EAN	Nazwa Name	Napięcie znamionowe Rated voltage (V)	Moc przełączania Rated load (W)	Typ Type	Wymiary Dimen. G/D/W (mm)	Kąt detekcji Detection Range (°)	Odległość detekcji Detection Distance (m)	Czas działania Time Delay (s, m)	Zużycie mocy Power Consumption (W)	Czułość oświetlenia Ambient Light (Lx)
5902838493793	Mikrofalowy czujnik ruchu	220-240	1200/300	ST701F	39,4/55,8/25	360	1-8	10sec±3sec...12min±1min	0,9	<3...2000