

## EBS9BLN, EBS1LE, EBS9BLE

Wyłączniki różnicowoprądowe serii EBS9BLN oraz EBS1LE są używane w obwodach elektrycznych 230V i 400V. W przypadku wykrycia prądu upływowego wyłącznik automatycznie przerwie obwód, zapobiegając porażeniu ludzi i uszkodzeniom sprzętu. Wyłączniki te posiadają funkcję przeciążeniową oraz zabezpieczenie przed zwarcieniem.


The EBS9BLN and EBS1LE series residual current circuit breakers are used in circuits 230V and 400V electric. If the leakage current is detected, the switch will automatically break the circuit, preventing human injury and equipment damage. These switches are on overload function and short circuit protection.

### CHARAKTERYSTYKA / FEATURES

- Typ AC / AC Type
- Prąd różnicowy 30mA /  
Rated residual operating current 30 mA



### SCHEMATY / DIAGRAMS



## DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS

EAN	Nazwa Name	Typ Type	Liczba modułów Numbers of modules	Prąd znamionowy Rated current [A]
5902838491171	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowo-prądowym	EBS9BLN 1P+N 10A 30mA AC B	2P	10
5902838491164	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowo-prądowym	EBS9BLN 1P+N 16A 30mA AC B	2P	16
5902838491515	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowo-prądowym	EBS9BLN 1P+N 20A 30mA AC B	2P	20
5902838491522	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowo-prądowym	EBS9BLN 1P+N 25A 30mA AC B	2P	25
5902838491188	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowo-prądowym	EBS1LE-32 1P 16A 30mA AC B	1P	16
5902838493588	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowo-prądowym	EBS9BLN 1P+N 10A 30mA AC C	2P	10
5902838493595	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowo-prądowym	EBS9BLN 1P+N 16A 30mA AC C	2P	16
5902838493601	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowo-prądowym	EBS9BLN 1P+N 20A 30mA AC C	2P	20
5902838495063	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowo-prądowym	EBS1LE-32 1P+N 10A 30mA AC B	2P	10
5902838495070	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowo-prądowym	EBS1LE-32 1P+N 20A 30mA AC B	2P	20
5902838495087	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowo-prądowym	EBS1LE-32 1P+N 16A 30mA AC C	2P	16
5902838495094	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowo-prądowym	BX9BLE 1P+N 10A 30mA A B	2P	10
5902838495100	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowo-prądowym	BX9BLE 1P+N 16A 30mA A B	2P	16
5902838495117	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowo-prądowym	BX9BLE 1P+N 20A 30mA A B	2P	20
5902838495124	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowo-prądowym	BX9BLE 1P+N 10A 30mA A C	2P	10
5902838495131	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowo-prądowym	BX9BLE 1P+N 16A 30mA A C	2P	16
5902838495148	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowo-prądowym	BX9BLE 1P+N 20A 30mA A C	2P	20
5902838495155	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowo-prądowym	BX9BLE 1P+N 25A 30mA A C	2P	25
5902838495162	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowo-prądowym	BX9BLE 3P+N 40A 30mA AC B	4P	40
5902838495179	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowo-prądowym	BX9BLE 3P+N 40A 30mA A B	4P	40
5902838495063	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowo-prądowym	EBS1LE-32 1P+N 10A 30mA AC B	2P	10
5902838495070	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowo-prądowym	EBS1LE-32 1P+N 20A 30mA AC B	2P	20