



R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 2,2 m biały

85342139

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

Funkcje

- mikroprocesorowe sterowanie pracą
- funkcja programowania poziomu natężenia oświetlenia zadziałania aktywowana za pomocą przycisku
- z blokadą przycisków
- funkcja „przyjęcie” aktywowana na 2 godziny
- z funkcją pamięci do symulacji obecności

Elementy sterujące i wskaźniki

- z przyciskiem wł./wył./tryb automatyczny

Pomiary

Wilgotność względna (bez skroplin)	0...65 % (bez kondensacji)
Pole detekcji, prostokątne	~ 8 x 12 m

Zasięg

Zasięg po stronie przedniej	~ 8 m
Zasięg boczny	po ~ 6 m

Detekcja

Liczba płaszczyzn detekcji	3
Kąt detekcji, regulowany	z każdej strony ~ 45...90 °

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor	śnieżnobiały
Materiał	tworzywo termoplastyczne

Wymiary

Wysokość montażu	34 mm
Znamionowa wysokość montażu	2,2 m
Średnica	57,6 mm

Sterowanie oświetleniem

Natężenie oświetlenia zadziałania, regulowane	~ 5...1000 lx , praca dzienna
---	-------------------------------

Sterowanie LED

BLC	z diodami LED pracy i stanu czerwona/zieloną/pomarańczową, wskaźnik LED kompatybilności nasadki i mechanizmu
-----	--

Ustawienia

Regulowana wartość jasności odpowiadającej	tak
Regulacja czułości	tak
Poziom jasności zadziałania, regulowany	10...100 %
Czas opóźnienia	~ 180 s
Sygnalizacja wyłączenia poprzez ściemnienie do wartości 50% na czas	30 s

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...45 °C
- niskie zapotrzebowanie na energię	

Oznaczenie

Zastosowanie	czujnik ruchu
Główna linia projektowa	Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R. classic
Wtórna linia projektowa	Czujniki ruchu, Berker R.1, Berker R.3