



Wyłącznik mocy h1 600 4P 50kA 1250A LSI

HNF981H

Konstrukcja

Liczba biegunów	4 P
Układ biegunów	4P4D N:0/50/100%

Funkcje

Urządzenie kompletne z jednostką zabezpieczającą	tak
Jednostka wyzwiania	LSI
Zintegrowana ochrona przed doziemieniem	nie

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	nie
----------------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	220 / 690 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U _i	800 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U _{imp}	8 kV
Z wyłączaczem podnapięciowym	nie

Prąd

Prąd znamionowy I _n	1250 A
Zdolność wyłączenia 690V (NF EN 60947-2)	45 kA
Nastawa wyzwalcza termicznego	0,4 / 0,5 / 0,63 / 0,8 / 0,9 / 0,95 / 1
Prąd nastawy termicznej przewodu neutralnego	0 / 0,5 / 1 I _n
Zdolność wyłączenia 1P przy 230 V (EN 60947-2).	60 kA
Zdolność wyłączenia 1P przy 400 V (EN 60947-2).	9 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia roboczy I _{cs}	100 %
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia graniczny I _{cu} dla ETIM (PN-EN 60947-2)	100 kA
Zdolność wyłączenia 240V (NF EN 60947-2)	100 kA
Zdolność wyłączenia 400V (NF EN 60947-2)	50 kA
Zdolność wyłączenia 415V (NF EN 60947-2)	50 kA
Zdolność wyłączenia 440V (NF EN 60947-2)	70 kA

Współczynnik korekcyjny prądu

Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów 1 zainstalowanych obok siebie	
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów 1 zainstalowanych obok siebie	
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów 1 zainstalowanych obok siebie	
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów 1 zainstalowanych obok siebie	

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	187,5 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	62,5 W

Zadziałanie

Tryb wyzwalania	LSI
Nastawa czasu wyzwalania członu termicznego	5 / 10 / 11 / 19 / 21 / 29 ms
Czas reakcji przy otwieraniu	10 ms

Parametry elektryczne

Nastawa czasu wyzwalania członu magnetycznego	100 do 200 ms
---	---------------

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	1000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	4000

Instalacja / Montaż

Montaż na szynie TS z opcjonalnym adapterem	nie
---	-----

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	3x240mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	3x240mm
Połączenie	połączenie z przodu
Rodzaj przyłącza	Zacisk

Ustawienia

Zakres regulacji magnetycznej	7000 / 8750 / 11200 / 14000 / 15000 / 15000 / 15000 A
Nastawa wyzwalacza elektromagnetycznego	2,5 / 5 / 10
Typ ustawiania In lub Ith	IrTh

Wposażenie

Opcjonalny napęd silnikowy	tak
----------------------------	-----

Norma

Norma	IEC 60947-2
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP4X
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-25...70 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-35...70 °C