



one.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego
4-wyj., zaciski śrubowe

459410

Funkcje

- przystosowane do HDTV

Połączenia

- z możliwością zasilania konwertera przez wyjście F
- z niezależnymi 2 wyjściami SAT i z 2 wyjściami IEC
- do odbioru sygnału naziemnego
- do transmisji analogowej i cyfrowej

Napięcie

- przepuszczające napięcie stałe

Częstotliwość

Technologia szerokopasmowa 5...2400 MHz

Rezystancja

Impedancja falowa 75

Tłumienie

Straty przy 2150 MHz 2 dB
Straty przy 860 MHz 2 dB

Materiał

Materiał metal

Instalacja / Montaż

- do instalacji zbiorczych i szerokopasmowych (kablowych)
- do instalacji pojedynczych i rozdzielczych SAT
- do instalacji z Multiswitch'em

Podłączenie

Połączenie	do równoczesnego podłączenia odbiorników radiowych, telewizyjnych a także 2 niezależnych odbiorników
- z zaciskami śrubowymi	

Ustawienia

- także do uzupełnienia o dodatkowe programy SAT w kablu szerokopasmowym

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	Przepuszczanie prądu stałego
-----------------------------------	------------------------------

Norma

Normy	EN 50083-2 oraz EN 60728-4
-------	----------------------------

Bezpieczeństwo

Ekran ochronny	(VHF/UHF) wg EN 50083-2, klasa B, (SAT) wg EN 50083-2, klasa A
Stopień ochrony	IP20

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-25...55 °C
---------------------	-------------

Oznaczenie

Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Główna linia projektowa	TECHNIKA KOMUNIKACYJNA