



Q.x Radio Touch DAB+ z głośnikiem alu aksamit

29806084

Funkcje

- odliczanie wsteczne
- budzik z funkcją drzemki
- sleep timer
- regulacja poziomu głośności

Kompatybilność

Do głośników na każdy kanał 4...8

Elementy sterujące i wskaźniki

- obsługa poprzez lekkie dotknięcie powierzchni sensora (wyświetlacz)
- wskazywanie godziny i daty
- podświetlany, dotykowy wyświetlacz graficzny

Połączenia

- radio UKF stereo z wyświetlaczem RDS
- zewnętrzne wejście audio, np. dla odtwarzacza MP3 lub stacji dokującej

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość 50/60 Hz

Częstotliwość

zakres częstotliwości (sygnał radiowy) 87,5...108 MHz

Pomiary

Wejście rozszerzone wejście rozszerzenia do oddzielnego włączania/wyłączania

Pamięć

Liczba pozycji w pamięci 16

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	aluminium
Kolor	aluminium
Kolor RAL	RAL 9006
Materiał/obróbka	lakierowany
Materiał	materiały różne
Powierzchnia	aksamit

Wymiary

Głębokość montażu	33 mm
Wymiary wyświetlacza (szer. x wys.)	35 x 28 mm

Instalacja / Montaż

Montaż	montaż pojedynczy i kombinowany, śruba mocująca poprzez płytkę wsporczą
--------	---

Podłączenie

Przekrój przewodu	maks. 2,5 mm
Przekrój przewodu (głośnik)	maks. 1 mm
Połączenie	z 2 przyłączami głośników
- z zaciskami śrubowymi	

Ustawienia

- ręczne i automatyczne wyszukiwanie stacji

Dostawa

- z głośnikiem

Wyposażenie

- 8 pamięci nieulotnych nadajnika
- odtwarzanie ostatnio słuchanej stacji przy włączeniu radia

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja z głośnikiem

Oznaczenie

Zastosowanie Technika komunikacyjna
Główna linia projektowa Berker Q.1/Q.3/Q.7