



KNX e/s Q.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały

80143329

#### Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

#### Funkcje

Z czujnikiem temperatury pokojowej	tak
------------------------------------	-----

#### Kompatybilność

- rozszerzenie do przycisków do wywoływania scen świetlnych

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	tak
--------------------	-----

Liczba przycisków	3
-------------------	---

- z wyborem sterowania 1 lub 2 przyciskami

#### Prąd

Pobór prądu przez magistralę (transmisja danych)	max. 20 mA
--	------------

#### Moc

Pobór mocy KNX	~ 150 mW
----------------	----------

#### Pomiary

- funkcja wysyłania 1 i 2 bajtowej wartości dla ściemniania, natężenia oświetlenia i temperatury

#### Ekran

Z wyświetlaczem	nie
-----------------	-----

#### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	biały
--------------------------	-------

Kolor specjalny - linia design	biały
--------------------------------	-------

Kolor	śnieżnobiały
-------	--------------

Kolor RAL	RAL 9010
-----------	----------

Materiał/obróbka	lakierowany
------------------	-------------

Materiał	tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

Dane techniczne

Powierzchnia	aksamit
Powierzchnia	lakierowany

**Wymiary**

wymiary pola opisowego (szer. x wys.)	56,4 x 17 mm
Wysokość	58,7 mm
Szerokość	58,7 mm

**Sterowanie LED**

BLC	z białą diodą LED stanu pracy
-----	-------------------------------

**Podłączenie**

- do podtynkowego portu magistralnego

**Ustawienia**

Obsługiwane tryby konfiguracji	system, easy
--------------------------------	--------------

**Dostawa**

Z połączeniem magistrali	nie
--------------------------	-----

**Akcesoria**

Z możliwością opisu, z polem opisowym	tak
---------------------------------------	-----

**Wyposażenie**

Liczba punktów sterowania	6
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą / demontażem.	tak
Rodzaj produktu:	rodzaj produktu: przycisk 3-krotny

**Zastosowanie**

Cecha różnicująca 1 - dystrybucja	z polem opisowym
Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	oraz RGB LED

**Bezpieczeństwo**

Stopień ochrony	IP20
Bezhalogenowy	nie
- telegram alarmu po zdemontowaniu z portu magistralnego, 1 bit, 1 bajt	

**Warunki użytkowania**

Temperatura robocza	-5...45 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-20...70 °C

**Oznaczenie**

Zastosowanie	KNX systemy obsługi
Rodzina produktów:	rodzina produktów: przyciski
Główna linia projektowa	KNX - Berker Q.1/Q.3
Wtórna linia projektowa	KNX, Q.1, Berker Q.3

**Instrukcje**

---

- Stosować tylko w połączeniu z portem magistralnym 8004 00 01!

---