



On/off switch 2pole 16 AX, light control

303212

#### Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	pojedynczy klawisz
Montaż	montaż natynkowy

#### Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie
- 2-biegunowy	
- ze wstępnie zdefiniowaną pozycją 0	

#### Elementy sterujące i wskaźniki

- nie

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz

#### Prąd

Prąd znamionowy	16 AX (200 W lampy samostatecznikowe)
-----------------	---------------------------------------

#### Materiał

Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	mat

#### Wymiary

głębokość	42 mm
Głębokość montażu	32 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

#### Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

#### Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60669-1
Zaciski przyłączeniowe	wg VDE 0632-1
Rodzaj przyłącza	Połączenie śrubowe
- z zaciskami śrubowymi	

#### Wypożenie

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Odporność na porażenia	IK07

#### Oznaczenie

Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM
-------------------------	-------------------------

#### Instrukcje

Tekst wskazówki	Do stosowania tylko w połączeniu z klawiszami z nadrukiem „0”.
-----------------	----------------------------------------------------------------