

## Czujnik ruchu 180st., regulacja pionowa i pozioma, IP65, 1200W, biały

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-236/W | Ean: 5901752484634

**ORNO**

### OPIS PRODUKTU

Czujnik służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi wewnątrz i na zewnątrz. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Mechaniczna regulacja pionowa i pozioma. Dostępne kolory: biały lub czarny. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.

## DANE TECHNICZNE

## Informacje ogólne:

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Max. obciążenie:                   | 1200                                        |
| Stopień ochrony (IP):              | 65                                          |
| Max. Obciążenie dla źródła LED:    | 300 W                                       |
| Wyjście przekaźnikowe:             | Tak                                         |
| Napięcie zasilania:                | 230V~, 50Hz                                 |
| Czujnik obecności:                 | Nie                                         |
| Kolor:                             | biały                                       |
| Montaż:                            | natynkowy                                   |
| Wymiary czujnika - szerokość (mm): | 52 mm                                       |
| Wymiary czujnika - wysokość (mm):  | 80 mm                                       |
| Wymiary czujnika - głębokość (mm): | 124 mm                                      |
| Kąt widzenia:                      | 180°                                        |
| Typ czujnika:                      | podczerwień                                 |
| Zasięg detekcji:                   | 12 m                                        |
| Regulacja natężenia światła LUX:   | Tak                                         |
| Zasięg regulacji światła LUX:      | <3–2000lux                                  |
| Regulacja czasu świecenia TIME:    | Tak                                         |
| Zakres regulacji TIME:             | min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 7 min. ± 2 min. |
| Regulacja zasięgu detekcji SENS:   | Nie                                         |



