

Czujnik ruchu 360 st. IP20, 2000W, 3 sensory, regulacja zasięgu Ø3m-16m

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-252 | Ean: 5902560325805

ORNO

OPIS PRODUKTU

Płaski czujnik, służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia, zasięgu wykrywania ruchu i czułości natężenia światła. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Max. obciążenie:	2000
Stopień ochrony (IP):	20
Max. Obciążenie dla źródła LED:	500 W
Wyjście przekaźnikowe:	Tak
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Czujnik obecności:	Nie
Kolor:	biały
Montaż:	natynkowy
Wymiary czujnika - szerokość (mm):	Ø120 mm
Wymiary czujnika - wysokość (mm):	Ø120 mm
Wymiary czujnika - głębokość (mm):	46.5 mm
Kąt widzenia:	360°
Typ czujnika:	podczerwień
Zasięg detekcji:	Ø3-16 m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3-2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 30 min. ± 2 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Tak



