Czujnik ruchu 240st. IP65, 1200W, 2 sensory, 3 rodzaje montażu, biały

Marka: **Orno** | Symbol: **OR-CR-265** | Ean: **5900378654797**

OPIS PRODUKTU

Czujnik służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyposażony jest w potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Max. obciążenie:	1200
Stopień ochrony (IP):	65
Max. Obciążenie dla źródła LED:	300 W
Wyjście przekaźnikowe:	Tak
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Czujnik obecności:	Nie
Kolor:	biały
Montaż:	natynkowy
Wymiary czujnika - szerokość (mm):	72.7 mm
Wymiary czujnika - wysokość (mm):	125,2 mm
Wymiary czujnika - głębokość (mm):	71.4 mm
Inne cechy:	wysokość montażu: 1,8-2,5m, Dwa sensory
Kąt widzenia:	240°
Typ czujnika:	podczerwień
Zasięg detekcji:	10 m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3—2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	min.: 10 sek. ± 3 sek., max.: 15min.±2min
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Nie

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.