

Zamek szyfrowy dotykowy z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych IP68, 2 przekaźniki 3A

Marka: **ORNO Home** | Symbol: **OR-ZS-827** | Ean: **5908254822711**



OPIS PRODUKTU

Autonomiczny zamek szyfrowy łączy w sobie funkcję dotykowej klawiatury kontroli dostępu, czytnika kart i breloków zbliżeniowych. To nowoczesne urządzenie współpracuje z elektromagnetycznymi zamkami, w których stosuje się system kontroli dostępu. Może również sterować innymi urządzeniami elektrycznymi lub alarmowymi. Zamek ma 2 wyjścia przekaźnikowe, które pozwalają na przykład sterować dostępem do furtki i bramy wjazdowej z poziomu zamka szyfrowego. Uprawnione osoby mogą wejść do pomieszczenia lub budynku po odczytaniu karty lub wprowadzeniu kodu dostępu. Nieulotna pamięć EPROM zapamiętuje

zapisane kody i parametry w pamięci przy zaniku napięcia. Obudowa zamka jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na zmienne warunki atmosferyczne. Zamek nadaje się do montażu natynkowego. Świecące diody LED sygnalizują stan pracy szyfratora. W zestawie dwie karty (OR-ZS-892) oraz dwa breloki (OR-ZS-890) zbliżeniowe.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Temperatura pracy:	-45°C ÷ +55°C
Przycisk dzwonka:	Nie
Klawiatura dotykowa:	Tak
Typ:	Zamek Szyfrowy
Standard komunikacji:	EM
Tryb pracy:	karta / kod
Stopień ochrony (IP):	68
Rodzaj transmisji:	Przewodowy
Napięcie zasilania:	12V DC
Ilość wyjść przekaźnikowych:	2
Obciążalność:	1A / 1A
Kolor:	czarny
Montaż:	natynkowy
Max. ilość użytkowników:	2000
Wymiary - głębokość:	24 mm
Wymiary - szerokość:	70 mm
Czytnik zbliżeniowy:	Tak
Wymiary - wysokość:	140 mm
Szyfrator:	Tak
Częstotliwość:	125 kHz
Otwieranie telefonem:	nie
Podświetlenie:	Tak

Czytnik linii papilarnych:

Nie



