

## Mikrofalowy czujnik ruchu, mini, 360/180st. IP20, 1200W

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-214 | Ean: 5901752483019

**ORNO**


### OPIS PRODUKTU

Mikrofalowy (radarowy), małogabarytowy czujnik ruchu jest aktywnym detektorem ruchu, który wysyła fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (5,8GHz) i odbiera ich echo. Czujnik wykrywa zmiany w echu, wywołane nawet najmniejszym ruchem w obserwowanym obszarze. Niewielka emisja mocy (<0,2mW), potencjometry do regulacji: czasu świecenia, zasięgu wykrywania ruchu i czułości natężenia światła. Detekcja ruchu przez szkło, tworzywa sztuczne, płyty kartonowo-gipsowe, brak wpływu temperatury na detekcję. Płaska obudowa umożliwia montaż w puszcze podtynkowej Ø60 mm. Czujnik współpracuje z oświetleniem

LED-owym. Wymiary: 54,5 × 25 × 39,4 mm (szer./wys./gł.)

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Max. obciążenie:                   | 1200W                                        |
| Stopień ochrony (IP):              | 20                                           |
| Max. Obciążenie dla źródła LED:    | 300 W                                        |
| Wyjście przekaźnikowe:             | Tak                                          |
| Napięcie zasilania:                | 230V~, 50Hz                                  |
| Czujnik obecności:                 | Nie                                          |
| Kolor:                             | biały                                        |
| Montaż:                            | natynkowy/podtynkowy                         |
| Wymiary czujnika - szerokość (mm): | 39,4 mm                                      |
| Wymiary czujnika - wysokość (mm):  | 54,5 mm                                      |
| Wymiary czujnika - głębokość (mm): | 25 mm                                        |
| Temperatura pracy:                 | -20~+50                                      |
| Kąt widzenia:                      | 360°/180°                                    |
| Typ czujnika:                      | mikrofalowy                                  |
| Zasięg detekcji:                   | 1-8 m                                        |
| Regulacja natężenia światła LUX:   | Tak                                          |
| Zasięg regulacji światła LUX:      | <3-2000lux                                   |
| Regulacja czasu świecenia TIME:    | Tak                                          |
| Zakres regulacji TIME:             | min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 12 min. ± 1 min. |
| Regulacja zasięgu detekcji SENS:   | Tak                                          |



