



EK186



## Termostat wielofunkcyjny modułowy bez czujnika 230V 1P 2A

### Specyfikacja techniczna

#### Napięcie

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC) | 230 - 230 V |
|----------------------------------------------------|-------------|

#### Prąd elektryczny

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Dopuszczalny prąd znamionowy AC1 | 2 A |
|----------------------------------|-----|

#### Moc

|               |         |
|---------------|---------|
| Pobór mocy VA | 1,50 VA |
|---------------|---------|

#### Pomiar

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Zakres temperatury | -30 - 90 °C |
|--------------------|-------------|

#### Instalacja, montaż

|                |           |
|----------------|-----------|
| Sposób montażu | Szyna DIN |
|----------------|-----------|

#### Rodzaj połączenia

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |

#### Warunki użytkowania

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy          | -10 - 50 °C |
| Klasa efektywności energetycznej | I (1%)      |

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 3 |
|----------------|---|

#### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 85 mm    |
| Szerokość | 52,50 mm |
| Głębokość | 63 mm    |

#### Dodatkowe informacje

|                 |                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja         | 3x opcje funkcji w przypadku awarii czujnika przez ustawienie mostka przewodowego, Z funkcją ochrony przed zamarzaniem |
| Temperatura     | Dodatkowe przyłącze dla zewnętrznego czujnika temperatury                                                              |
| Rodzaj łącznika | Zestyk zmienny, wykorzystywany jako zwierny lub rozwierny                                                              |
| Montaż          | Do montażu na szynie DIN                                                                                               |
| Typ połączenia  | Z zaciskami śrubowymi                                                                                                  |