



ST305



## Transformator dzwonekowy 230/8-12VAC 16VA

### Specyfikacja techniczna

#### Napięcie

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Napięcie wyjściowe                                 | 8 - 12 V    |
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC) | 230 - 230 V |
| Napięcie wyjściowe 2                               | 12 V        |
| Napięcie znamionowe izolacji U <sub>i</sub>        | 4000 V      |

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 3 |
|----------------|---|

#### Moc

|                |       |
|----------------|-------|
| Pobór mocy VA  | 16 VA |
| Moc            | 16 VA |
| Moc zużyta w W | 16 W  |

#### Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 111 mm |
| Szerokość | 54 mm  |
| Głębokość | 65 mm  |
| Długość   | 64 mm  |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Ochrona termiczna                  | Tak  |

#### Sprzęt

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Jest zabezpieczony przed zwarcie | Tak |
| Włącznik/wyłącznik               | Nie |

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -20 - 35 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Rodzaj połączenia

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 4 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 6 mm <sup>2</sup> |

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

#### Prąd elektryczny

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Natężenie wyjścia 1 | 2 A    |
| Natężenie wyjścia 2 | 1,33 A |

**Instalacja, montaż**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Sposób montażu              | Szyna DIN      |
| Nominalny moment dokręcania | 1,20 - 1,20 Nm |

**Tylko do użytku wewnętrznego**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Liczba półmodułów 17,5 mm | 6 |
|---------------------------|---|

**Kompatybilność**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Pasuje do szyn DIN | Tak |
|--------------------|-----|