



EE821



## Czujnik ruchu 140 stopni Standard IP55 antracyt

### Specyfikacja techniczna

#### Wykrywanie

|              |               |
|--------------|---------------|
| Kąt detekcji | 140 - 140     |
| Typ czujnika | Czujnik ruchu |

#### Ustawienia

|          |              |
|----------|--------------|
| Zwłoczny | 5 S - 15 Min |
|----------|--------------|

#### Oświetlenie

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Regulowana jasność reakcji | 5 - 1000 lx |
|----------------------------|-------------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Wymiary

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Szerokość                 | 83 mm         |
| Zalecana wysokość montażu | 2,50 - 2,50 m |

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -20 - 55 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Materiały

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Kolor    | Antracyt          |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP55 |
|------------------------------------|------|

#### Instalacja, montaż

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Sposób montażu                   | Montaż powierzchniowy |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Tak                   |

#### Dodatkowe informacje

|                |                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja        | Może być stosowany tylko jako urządzenie pojedyncze                        |
| Montaż         | Do montażu na ścianach i sufitach, montaż w narożnikach za pomocą adaptera |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi                                                      |