


TXA608D



## KNX e/s Sterownik załączający/żaluzjowy, obciążenie pojemnościowe 16 A, 8-/4-kr

### Specyfikacja techniczna

#### Ustawienia

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Obsługiwane tryby konfiguracji | ETS, easy |
|--------------------------------|-----------|

#### Łączność

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Z magistralą KNX                | Tak |
| Z systemem magistrali KNX radio | Nie |

#### Wymiary

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Wysokość                    | 90 mm |
| Liczba jednostek szerokości | 6     |

#### Materiały

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | Szary |
|-------|-------|

#### Sprzęt

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Częstotliwość radiowa dwukierunkowa        | Nie |
| Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego | Tak |

#### Prąd elektryczny

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Prąd znamionowy                             | 16 A |
| Pobór prądu magistrali w stanie beczynności | 4 mA |

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Moc

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Moc wyjściowa                   | 2300 W |
| Lampa żarowa 230 V i halogenowa | 2300 W |

#### Napięcie

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 230 - 230 V                |
| Napięcie zasilania systemu             | 30 V DC poprzez magistralę |
| Napięcie robocze magistrali            | 21 - 32 V                  |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

#### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

#### Dodatkowe informacje

|                                                                                                                                                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Z funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu, Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli, Z funkcją osłony przeciw-słonecznej |                                    |
| Funkcja                                                                                                                                                        |                                    |
| Typ połączenia                                                                                                                                                 | Z zaciskami wtykowymi quickconnect |
| <b>Rodzaj połączenia</b>                                                                                                                                       |                                    |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego                                                                                                                         | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>         |
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego                                                                                                                      | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>         |