


GBA500851ALU



## tehalit.GBA Podstawa 50x85mm alu anodyzowany

### Specyfikacja techniczna

#### Wymiary

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Wysokość                       | 56 mm                       |
| Szerokość                      | 85 mm                       |
| Długość                        | 2000 mm                     |
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny | 4000 - 4000 mm <sup>2</sup> |

#### Pokrywa, drzwi

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Liczba możliwych do montażu pokryw | 1     |
| Szerokość osłony 1                 | 45 mm |
| Szerokość osłony 2                 | 0     |
| Szerokość osłony 3                 | 0     |

#### Pojemność

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Maks. liczba kabli (Ø11, wypełnienie 50%, z urządzeniami) | 14 |
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń) | 20 |

#### Kompatybilność

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Kompatybilny rodzaj gniazda | 47 x 45 mm |
|-----------------------------|------------|

#### Instalacja, montaż

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Perforacja podstawy | Nie |
|---------------------|-----|

#### Materiały

|          |           |
|----------|-----------|
| Materiał | Aluminium |
| Obróbka  | Anodowane |
| Kolor    | Aluminium |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK          | IK07 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP40 |

#### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 90 °C |
|-------------------------|------------|

#### Łączność

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Akcesoria łączeniowe | Łącznik podstawy jest osobnym elementem |
|----------------------|-----------------------------------------|

#### Sprzęt

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Zacisk mocujący linkę w zestawie | Nie |
| Liczba klamer do kabli na metr   | 0   |

