




WL0242

### lumina łącznik kontrolny seryjny/świecznikowy, srebrny

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Prąd załączania | 10 AX (100W LED (SBL)) |
| Prąd znamionowy | 10 A                   |

##### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

##### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

##### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Srebrny                  |
| Kod RAL                 | 9006                     |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |
| Materiał                | Metal, Tworzywo sztuczne |
| Obróbka                 | Stan surowy, Lakierowany |

##### Identyfikacja

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Konfiguracja elementów | Element podstawowy |
|------------------------|--------------------|

##### Łączność

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe |
|----------------|-------------------------------------------------|

##### Elementy sterujące i wskaźniki

|                   |   |
|-------------------|---|
| Liczba przycisków | 2 |
|-------------------|---|

##### Wymiary

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Zakres głębokości wbudowania | 26 mm |
| Wbudowane puszki podtynkowe  | 35 mm |

##### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

##### Architektura

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Element sterujący/obsługowy | Łącznik przyciskowy podwójny |
|-----------------------------|------------------------------|

##### Dodatkowe informacje

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Montaż          | Z pazurkami rozporowymi, Do mocowania śrubowego                          |
| Oświetlenie     | Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem |
| Rodzaj łącznika | Seryjny                                                                  |