

Czujnik ruchu SP308 IR 2in1 n/t i p/t 360° IP54 biały OBECNOŚCI 4 detektory BIAŁY LL8017



1000W/2000W



360°



~230V/  
50Hz

10sek-10min




2-20m



IP54/20



Φ105x59



## CECHY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Napięcie znamionowe:** 230V 50Hz

**Rodzaj czujnika:** PIR

**Kąt działania czujnika[°]:** 360

**Wymiary: ŚRxWYS [mm]:** Φ105x59

**Maksymalne obciążenie LED / tradycyjne źródła światła [W]:** 1000/2000

**Moc w trybie czuwania[W]:** 0,5

**Stopień ochrony IP:** montaż natynkowy 54 / montaż podtynkowy 20

**Dystans wykrywania[m]:** 6

**Wysokość montażu[m]:** 2,2-4

**Czas działania czujnika:** 10s(±3sec) - 10min(±2min)

**Prędkość wykrycia w ruchu[m/s]:** 0,6-1,5

**Światło otoczenia[lux]:** 10-2000

**Rozmiar wycięcia:** Φ60

Czujnik ruchu do stosowania wewnątrz budynków

Czujnik ruchu przystosowana do bezpośredniego montażu na podłożu z materiału normalnie palnego

ORIS TRADE SP. Z O.O.

34-480 Jabłonna, ul. Kamieniec 2

18 445 20 83, 602 50 41 44

biuro@oris-trade.pl, [www.lumilight.pl](http://www.lumilight.pl)