

Czujnik ruchu SP308 IR 2in1 n/t i p/t 360° IP54 biały OBECNOŚCI 4 detektory CZARNY LL8024



1000W/2000W



MAX. LOAD

360°



~230V/
50Hz

10sek-10min



2-20m




IP54/20



Φ105x59



mm



CECHY PRODUKTU:

Kolor: biały

Napięcie znamionowe: 230V 50Hz

Rodzaj czujnika: PIR

Kąt działania czujnika[°]: 360

Wymiary: ŚRxWYS [mm]: Φ105x59

Maksymalne obciążenie LED / tradycyjne źródła światła [W]: 1000/2000

Moc w trybie czuwania[W]: 0,5

Stopień ochrony IP: montaż natynkowy 54 / montaż podtynkowy 20

Dystans wykrywania[m]: 6

Wysokość montażu[m]: 2,2-4

Czas działania czujnika: 10s(±3sec) - 10min(±2min)

Prędkość wykrycia w ruchu[m/s]: 0,6-1,5

Światło otoczenia[lux]: 10-2000

Rozmiar wycięcia: Φ60

Czujnik ruchu do stosowania wewnątrz budynków

Czujnik ruchu przystosowana do bezpośredniego montażu na podłożu z materiału normalnie palnego

ORIS TRADE SP. Z O.O.

34-480 Jabłonna, ul. Kamieniec 2

18 445 20 83, 602 50 41 44

biuro@oris-trade.pl, www.lumilight.pl

