




Czujnik ruchu i zmiernictwa PIR

LHFS11 0.5W

Napięcie wejściowe: 220-240V/AC
Częstotliwość napięcia: 50/60Hz
Natężenie załączenia: <3-2000LUX (regulowane)
Czas świecenia: Min.10sec±3sec, Max.15min±2min
Moc obciążenia: Max.800W (żarowe), 400W (inne)
Kąt detekcji: 180°
Zasięg detekcji: 12m max(<24°C)
Temperatura pracy: -20~+40°C
Wilgotność pracy: <93%RH
Pobór mocy: około 0.5W
Wysokość montażu: 1.8-2.5m
Prędkość wykrywanych obiektów: 0.6-1.5m/s



Wysokość instalacji: 1.8-2.5m



Zasięg detekcji: Max. 12m




Czujnik ruchu i zmiernictwa PIR

LHFS02A 0.5W

Napięcie wejściowe: 220-240V/AC
Częstotliwość napięcia: 50/60Hz
Natężenie załączenia: <3-2000LUX (regulowane)
Czas świecenia: Min.10sec±3sec, Max.15min±2min
Moc obciążenia: Max.800W (żarowe), 400W (inne)
Kąt detekcji: 180°
Zasięg detekcji: 12m max(<24°C)
Temperatura pracy: -20~+40°C
Wilgotność pracy: <93%RH
Pobór mocy: około 0.5W
Wysokość montażu: 1.8-2.5m
Prędkość wykrywanych obiektów: 0.6-1.5m/s



Wysokość instalacji: 1.8-2.5m



Zasięg detekcji: Max. 9m




Czujnik ruchu i zmiernictwa PIR

LHFS05C 0.5W

Napięcie wejściowe: 220-240V/AC
Częstotliwość napięcia: 50/60Hz
Natężenie załączenia: <3-2000LUX (regulowane)
Czas świecenia: Min.10sec±3sec, Max.15min±2min
Moc obciążenia: Max.2000W (żarowe), 1000W (inne)
Kąt detekcji: 360°
Zasięg detekcji: 6m max(<24°C)
Temperatura pracy: -20~+40°C
Wilgotność pracy: <93%RH
Pobór mocy: około 0.5W
Wysokość montażu: 2.2-4m
Prędkość wykrywanych obiektów: 0.6-1.5m/s



Wysokość instalacji: 2.2-4m



Zasięg detekcji: Max. 6m




Mikrofalowy czujnik ruchu

LHFS752 0.6W

Napięcie wejściowe: 220-240V/AC
Częstotliwość napięcia: 50/60Hz
Natężenie załączenia: <3-2000LUX (regulowane)
Czas świecenia: Min.10sec±3sec, Max.12min±1min
Moc obciążenia: Max.1200W (żarowe), 300W (inne)
Kąt detekcji: 180°
Zasięg detekcji: 5-12m max(regulowane)
HF System: 5.8GHz CW radar, ISM band
Moc promieniowania: <0.2mW
Pobór mocy: około 0.9W
Wysokość montażu: 1.5-3.5m
Prędkość wykrywanych obiektów: 0.6-1.5m/s



Wysokość instalacji: 1.5-3.5m



Zasięg detekcji: Max. 15m



Mikrofalowy czujnik ruchu

LHFS590 0.6W

Napięcie: 230 +/-10%, 50/60Hz
Standby Power: <0.6W
Zasięg detekcji:
Sufit Ø 2-8m, 360° / Ściana Ø 3-12m, 180°
Zakres czasu pracy: 1-30min


Napięcie
Pobór mocy w trybie stand-by
Częstotliwość mikrofal

Zastosowanie
Wysokość montażu
Kąt wykrywania
Zasięg wykrywania
Czas świecenia
Tryb ściemniania
Możliwość ściemniania
Ustawienie ręczne czasu świecenia
Sterowanie fazowe
Rodzaj bezpiecznika
Zakres temperatury pracy
Temperatura przechowywania
Wymiary urządzenia

230±10% VAC 50/60Hz
ok. 0.6W
5.8GHz ± 75MHz
pobór mocy w trybie standby <0,2W
tylko wewnątrz pomieszczeń
na sufit 2-5m, na ścianie 1-2,5m
360 stopni, ściana – 180 stopni
sufit 2-8m, ściana 3-12m
1 ~ 30 minut + tryb testowy
1-10 VDC sygnał wyjściowy
10%, 20%, 30% wyłączone
4 godziny
0 ± 50V napięcie fazowe
10A 277VAC
0 ~ +60°C
-20 ~ +80°C, wilgotność 10-95%
98x47x38.5 mm (3.85x1.85x1.52 inch)



Wysokość instalacji: 1-2.5m



Zasięg detekcji: Max. 12m

Maksymalne obciążenie

Źródła żarowe
Świetlówki energooszczędne
Świetlówki
Halogeny
Halogeny NN
Źródła LED

1000 W
200W (CFL & PL)
400VA/cos°C=0.5 160W/20uF Max.
500 W
200 W
200 W