



TYA610A



## KNX s Sterownik załączający / żaluzjowy 4 A, 10-/5-kr, 6 mod

### Specyfikacja techniczna

#### Ustawienia

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Obsługiwane tryby konfiguracji | ETS |
|--------------------------------|-----|

#### Łączność

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Z magistralą KNX                | Tak |
| Z systemem magistrali KNX radio | Nie |

#### Wymiary

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Wysokość                    | 90 mm |
| Głębokość                   | 65 mm |
| Liczba jednostek szerokości | 6     |

#### Materiały

|       |            |
|-------|------------|
| Kolor | Jasnoszary |
|-------|------------|

#### Sprzęt

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Częstotliwość radiowa dwukierunkowa        | Nie |
| Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego | Tak |

#### Prąd elektryczny

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Prąd znamionowy                             | 4 A  |
| Pobór prądu magistrali w stanie beczynności | 8 mA |

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Moc

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Żarówka 230 V                   | 800 - 800 W |
| Moc wyjściowa                   | 800 W       |
| Lampa żarowa 230 V i halogenowa | 800 W       |

#### Napięcie

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC) | 230 - 230 V                |
| Napięcie zasilania systemu                         | 30 V DC poprzez magistralę |
| Napięcie robocze magistrali                        | 21 - 32 V                  |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

#### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

| Rodzaj połączenia                         |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

**Dodatkowe informacje**

|                |                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja        | Z funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu, Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli, Z funkcją osłony przeciw-słonecznej |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi quickconnect                                                                                                                             |