



TU402



## KNX q/e/s Pilot radiowy 2-kanalowy KNX RF

### Specyfikacja techniczna

#### Częstotliwość

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Częstotliwość transmisji          | 868 - 868 MHz |
| Częstotliwość nadajnika radiowego | 868,30 MHz    |

#### Napięcie

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Zakres napięcia pracy | 6 - 6 V |
|-----------------------|---------|

#### Funkcje

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Maks. zasięg nadajnika radiowego na zewnątrz | 100 m |
|----------------------------------------------|-------|

#### Łączność

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Protokół radiowy     | KNX Radio |
| Kategoria odbiornika | 2         |

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                   |   |
|-------------------|---|
| Liczba przycisków | 2 |
|-------------------|---|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP50 |
|------------------------------------|------|

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -10 - 45 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 83 mm    |
| Szerokość | 46,5 mm  |
| Głębokość | 15,80 mm |

#### Sprzęt

|           |     |
|-----------|-----|
| Z baterią | Tak |
|-----------|-----|

#### Bateria (akumulator)

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Żywotność baterii | 5 lat |
|-------------------|-------|

#### Dodatkowe informacje

|         |                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja | Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, tryb pracy zał./wył., sterowanie 1 przyciskiem góra/dół, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|