



HAC306

## Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 3P 63A, rozmiar 2

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Prąd znamionowy                                           | 63 A    |
| Dopuszczalny prąd znamionowy AC21                         | 63 A    |
| Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC21 kategoria B    | 63 A    |
| Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC22 kategoria B    | 63 A    |
| Dopuszczalny prąd znamionowy AC23 kategoria A             | 63 A    |
| Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC23 kategoria B    | 63 A    |
| Znamionowy prąd krótkotrwały I <sub>cw</sub> 1s IEC 60947 | 1,50 kA |
| Znamionowy prąd krótkotrwały I <sub>cw</sub> IEC 60947    | 1,50 kA |

#### Architektura

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Układ biegunów              | 3P                      |
| Element sterujący/obsługowy | Krótką dźwigniaobrotowa |
| Liczba biegunów             | 3                       |

#### Rodzaj połączenia

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 35 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|--------------------|

#### Napięcie

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe izolacji U <sub>i</sub>        | 800 V       |
| Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub>       | 8000 V      |
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC) | 380 - 415 V |

#### Moc

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego | 1,50 W  |
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 4,50 W  |
| Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1     | 41000 W |
| Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC23    | 28000 W |

#### Instalacja, montaż

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Nominalny moment dokręcania | 3,5 - 3,85 Nm |
|-----------------------------|---------------|

#### Sprzęt

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
|----------------------------|-----|

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Liczba styków pomocniczych przełącznych | 0              |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych  | 0              |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych    | 0              |
| <b>Warunki użytkowania</b>              |                |
| Zakres temperatur pracy                 | -20 - 70 °C    |
| <b>Pokrywa, drzwi</b>                   |                |
| Z mechanizmem ryglującym                | Tak            |
| <b>Bezpieczeństwo</b>                   |                |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)      | IP20           |
| <b>Częstotliwość</b>                    |                |
| Częstotliwość                           | 50 - 50 Hz     |
| <b>Łączność</b>                         |                |
| Typ połączenia                          | Zacisk śrubowy |
| <b>Funkcje</b>                          |                |
| Jest przełącznikiem zmiany kierunku     | Nie            |
| Jako wyłącznik awaryjny                 | Nie            |
| Jako rozłącznik główny                  | Tak            |
| Jako rozłącznik remontowy               | Tak            |
| Jako rozłącznik bezpieczeństwa          | Tak            |
| Wersja rozłącznika mocy                 | Tak            |
| <b>Pojemność</b>                        |                |
| Liczba modułów                          | 3              |