



HW1E304DE

## ACB HW1 66kA 400A 3P Wyłącznik wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

|                                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Prąd znamionowy                                                         | 400 A |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2 | 66 kA |
| Znam. zwarciodowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2  | 55 kA |
| Znam. zwarciodowa zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-2  | 55 kA |

#### Wytrzymałość

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 25000 |
|-----------------------------------------|-------|

#### Sprzęt

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Liczba styków pomocniczych przełącznych | 3 |
|-----------------------------------------|---|

#### Napięcie

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui  | 1000 V  |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp | 12000 V |
| Typ napięcia zasilania           | AC      |

#### Rezystancja

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Rezystancja wewnętrzna | 50 $\mu\Omega$ |
|------------------------|----------------|

#### Architektura

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Liczba biegunów            | 3       |
| Typ konstrukcji urządzenia | Wysuwny |
| Układ biegunów             | 3P3D    |

#### Wyzwalanie

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Czas odpowiedzi przy zamykaniu | 45 ms |
|--------------------------------|-------|

#### Moc

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 19 W |
|----------------------------------------------|------|