



SRR01005A

**Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 100/5 0, 2VA kl.1 nielegalizowany**

**Specyfikacja techniczna**

**Specyficzne atrybuty identyfikacyjne dla ochrony**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Filtr typ produktu | Rdzeń CT |
|--------------------|----------|

**Funkcje**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Klasa dokładności | 1 |
|-------------------|---|

**Moc**

|     |        |
|-----|--------|
| Moc | 0,2 VA |
|-----|--------|

**Wymiary**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Średnica otwarcia | 18 mm   |
| Wysokość          | 72,8 mm |
| Szerokość         | 44,4 mm |
| Głębokość         | 59,6 mm |
| Wysokość otwarcia | 19,5 mm |
| Szerokość otworu  | 18 mm   |

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

**Napięcie**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui | 3000 V |
|---------------------------------|--------|

**Warunki użytkowania**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy               | -40 - 65 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -40 - 65 °C |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

**Prąd elektryczny**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Maks. intensywność pierwotna       | 100 A |
| Maks. intensywność obwodu wtórnego | 5 A   |

**Instalacja, montaż**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Sposób montażu | Szyna DIN, Płyta montażowa |
|----------------|----------------------------|