



85745177

K.5 KNX RF quicklink Żaluzj. łącz. czas. ster., alu, lak

Specyfikacja techniczna

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	quicklink
--------------------------------	-----------

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Tak
Protokół radiowy	KNX Radio

Sprzęt

Liczba kanałów	2
Przełączanie na czas letni/zimowy	Tak

Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali	Tak
--------------------------	-----

Funkcje

Czas działania	2 min
Przesunięcie czasu astronomicznego	2 h
Zasilanie rezerwowe akumulatora	8 h
Rezerwa mocy w latach	0

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Materiały

Kolor	Aluminium
-------	-----------

Dodatkowe informacje

Funkcja	Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, 1 tryb pracy w górę/w dół, Możliwość konfiguracji funkcji nadajnika i/lub odbiornika, Z blokadą przycisków, Funkcja „przyjęcie”, polecenia automatyczne, radiowe i polecenia rozszerzeń nie są wykonywane (blokada), Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
Ochrona	Z zabezpieczeniem przed demontażem

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Wymiary

Wysokość	55 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	30 mm
Systemy powiązane	Berker K.x