



HW1N404DE

**ACB HW1 42kA 400A 4P Wyłącznik wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

|                                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Prąd znamionowy                                                         | 400 A |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2 | 42 kA |
| Znam. zwarciova zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2    | 42 kA |
| Znam. zwarciova zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-2    | 42 kA |

**Wytrzymałość**

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 25000 |
|-----------------------------------------|-------|

**Sprzęt**

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Liczba styków pomocniczych przełącznych | 4 |
|-----------------------------------------|---|

**Napięcie**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui  | 1000 V  |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp | 12000 V |
| Typ napięcia zasilania           | AC      |

**Rezystancja**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Rezystancja wewnętrzna | 50 $\mu\Omega$ |
|------------------------|----------------|

**Architektura**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Liczba biegunów            | 4                    |
| Typ konstrukcji urządzenia | Wysuwny              |
| Układ biegunów             | 4P4D N:0/50/100/200% |

**Wyzwalanie**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Czas odpowiedzi przy zamykaniu | 45 ms |
|--------------------------------|-------|

**Moc**

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 19 W |
|----------------------------------------------|------|