



ECP180T

**agardio.measure** Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 3x80A 4M, wyjście imp.

#### Specyfikacja techniczna

##### Architektura

Układ biegunów 3x 1P+N

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 80 A

Maksymalne natężenie prądu obwodu pomiarowego 80 A

##### Pojemność

Liczba modułów 4

##### Łączność

Typ połączenia Połączenie bezpośrednie

##### Wymiary

Wysokość 92 mm

Szerokość 72 mm

Głębokość 60 mm

##### Sprzęt

Typ impulsów Elektryczny

##### Kompatybilność

Odpowiednie do Zakup/dostawa

##### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wejścia pomiarowego 33 - 33 mm<sup>2</sup>

Przekrój poprzeczny wyjścia pomiarowego 33 - 33 mm<sup>2</sup>

##### Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania 2 - 2 Nm

Sposób montażu Szyna DIN

##### Cechy mechaniczne

Nominalny moment dokręcania zacisku cyfrowego 0,50 - 0,50 Nm

##### Pomiar

Układ pomiarowy Pomiar bezpośredni

Typ urządzenia pomiarowego Elektroniczny

Zakres pomiarowy prądu 0,25 - 80,0 A

Zakres pomiarowy napięcia Ph-N 92 - 276 V

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Zakres częstotliwości                        | 45 - 65 Hz           |
| <b>Zasilanie</b>                             |                      |
| Liczba faz zasilania                         | 1                    |
| <b>Funkcje</b>                               |                      |
| Klasa dokładności                            | B                    |
| Rodzaj taryfy                                | T1...T2 (230 V AC)/- |
| Jest skalibrowany                            | Tak                  |
| <b>Bezpieczeństwo</b>                        |                      |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)           | IP20                 |
| <b>Warunki użytkowania</b>                   |                      |
| Zakres temperatur pracy                      | -25 - 55 °C          |
| Temperatura przechowywania/transportu        | -25 - 70 °C          |
| <b>Moc</b>                                   |                      |
| Pobór mocy VA                                | 2 VA                 |
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 1 W                  |
| <b>Częstotliwość</b>                         |                      |
| Częstotliwość                                | 50 - 50 Hz           |