



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



SCO-816A

Ściemniacz z wejściem analogowym

Index: SCO-816A



5 902431 671994 >

DANE TECHNICZNE

Liczba jednostek	1
Sterowanie przez Bluetooth	Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym	Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym	Tak
Ściemniacz szeregowy	Nie
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Pamięć poziomu jasności	Tak
Do zastosowania z przyciskiem	Tak
Do zastosowania z czujnikiem ruchu	Nie
Do zastosowania z czujnikiem obecności	Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym	Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym	Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	Nie
Regulowana jasność minimalna	Nie
Bezhalogenowe	Tak

Numer RAL (zbliżony)	9005
Przezroczysty	Nie
Napięcie znamionowe	195-265 V
Zakres częstotliwości	50-50 Hz
Napięcie sterowania	0-10 V
Maks. moc przełączana LED	2500 W
Pobór mocy	5 W
Szerokość osprzętu	188 mm
Wysokość osprzętu	90 mm
Głębokość osprzętu	93 mm
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Sposób działania	Przycisk
Rodzaj obciążenia	Uniwersalny
Sposób montażu	Inne
Sposób mocowania	Montaż śrubowy
Materiał	Metal
Gatunek materiału	Aluminium
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Czarny
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK00
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Min. głębokość puszeki montażowej	0 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	0

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat