



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



## PF-432-TRMS

Automatyczny przełącznik faz

Index: PF-432-TRMS



5 902431 675107 >

### DANE TECHNICZNE

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Znamionowy prąd załączania                                 | 16 A  |
| Liczba styków przełącznych                                 | 0     |
| Liczba styków zwiernych                                    | 0     |
| Liczba styków rozwiernych                                  | 3     |
| Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania  | 0,2 s |
| Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania  | 0,2 s |
| Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania | 0,2 s |
| Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania | 0,2 s |
| Z odłączalnymi zaciskami                                   | Nie   |
| Wymagane zewnętrzne źródło zasilania                       | Tak   |
| Kontrola kolejności faz                                    | Nie   |
| Detekcja zaniku fazy                                       | Tak   |
| Funkcja kontroli pod napięciowej                           | Tak   |
| Funkcja kontroli nad napięciowej                           | Tak   |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Kontrola asymetrii faz          | Nie                |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
| Rodzaj napięcia zasilającego    | AC                 |
| Rodzaj napięcia zasilania       | AC                 |
| Głębokość                       | 0 mm               |
| Wysokość                        | 0 mm               |
| Szerokość                       | 0 mm               |

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat