



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



NEL-3-100

Wskaźnik zużycia energii elektrycznej

Index: NEL-3-100

NEL-3-100 jest statycznym (elektronicznym), wskaźnikiem zużycia energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego w układzie bezpośrednim.



5 902431 677972 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej. Pobór energii sygnalizowany jest miganiem LED. Liczba impulsów jest przeliczana na energię pobraną, a jej wartość wskazywana jest przez segmentowy wyświetlacz LCD. Cyfry po przecinku oznaczają dziesiątne części kWh (0,1 kWh).

DANE TECHNICZNE

Liczba pozycji licznika	7
Wysokość	89 mm
Głębokość	75 mm
Szerokość	76 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów	4,5
Liczba impulsów	400-400 imp/kWh (kvarh)
Pobór mocy	0,4 W
Zakres częstotliwości	50-50 Hz

Napięcie znamionowe (Un) L-L	320-480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L	165-285 V
Maksymalny prąd (Imax)	100 A
Prąd znamionowy (In)	10 A
Stopień ochrony (IP)	IP20
Sposób montażu	Adapter szyny DIN
Rodzaj wskaźnika	Cyfrowy
Rodzaj wyjścia impulsowego	S0
Wyjście impulsowe	Elektryczny
Dopuszczenie	Krajowe
Liczba taryf licznika	Jednotaryfowy
Odpowiednie do	Pobór
Rodzaj energii mierzonej	Moc czynna
Liczba faz	Trójfazowe
Klasa dokładności	B
Typ licznika	Elektroniczny
Model	Pomiar bezpośredni

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat