



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

---



## CDM-07

**Detektor dymu**

**Index: CDM-07**

---

Bateryjny detektor dymu CDM-07 do wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego w pomieszczeniach zamkniętych.

Sygnalizacja **optyczna i akustyczna**

Posiada certyfikat zgodności z normą **EN14604:2005/AC1:2008**



## FUNKCJE I DZIAŁANIE

---

### OPIS

#### Przeznaczenie detektora dymu CDM-07

Detektor dymu CDM-07 posiada zaawansowany sensor optyczny, dzięki czemu skutecznie reaguje na obecność dymu, emitując głośny alarm dźwiękowy i świetlny. Dzięki kompaktowej obudowie i łatwemu montażowi, doskonale sprawdza się do instalacji w warunkach domowych.

**Uwaga!** Detektor CDM-07 nie jest przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach handlowych i przemysłowych jako urządzenie kontrolne w ramach oceny zgodności z obowiązującymi normami.

Detektor przystosowany jest do wykrywania dymu, nie służy do wykrywania tlenku węgla, czy innych gazów.

### Opis produktu

- Detektor CDM-07 służy do wykrywania dymu. Nie wykrywa czadu i innych gazów.
- Sygnalizacja optyczna i akustyczna
- Poziom dźwięku alarmu >85 dB
- Zasilanie bateryjne (bateria alkaliczna 6LR61 9 V)
- Żywotność detektora 10 lat
- Współczynnik ochrony IP 40
- Doskonała jakość produktu potwierdzona certyfikatem zgodności z normą EN14604:2005/AC1:2008.
- **Certyfikacja SGS**
- **Testowany w Polsce**
- **Konstrukcja mechaniczna detektora zabezpiecza przed możliwością ingerencji przez osoby nieuprawnione.**

DANE TECHNICZNE

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Głośność                                              | 85 dB   |
| Średnica                                              | 105 mm  |
| Wysokość/głębokość                                    | 45 mm   |
| Szerokość                                             | 0 mm    |
| Długość                                               | 0 mm    |
| Wykonanie przeciwybuchowe                             | Nie     |
| Numer RAL (zbliżony)                                  | 0       |
| Znamionowy prąd załączania                            | 0 A     |
| Liczba styków przełącznych                            | 0       |
| Liczba styków zwiernych                               | 0       |
| Liczba styków rozwiernych                             | 0       |
| Ze wskaźnikiem napięcia                               | Tak     |
| Napięcie zasilające dla DC                            | 9-9 V   |
| Maksymalna liczba połączeń sieciowych                 | 0       |
| Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie) | Nie     |
| Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo        | Nie     |
| Praca w sieci przez łącze kablowe                     | Nie     |
| Urządzenie autonomiczne                               | Tak     |
| Czujka dymu                                           | Tak     |
| Temperatura zadziałania                               | 0 °C    |
| Głośność                                              | 0 dB(A) |
| Sygnał dźwiękowy                                      | Tak     |
| Sygnał optyczny                                       | Tak     |
| Stopień ochrony (IP)                                  | IP40    |
| Kolor                                                 | Biały   |
| Rodzaj napięcia zasilania                             | DC      |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Zawiera baterię              | Roztwór alkaliczny |
| Rodzaj napięcia zasilającego | DC                 |
| Zasilanie podstawowe         | Bateria/akumulator |
| Sposób montażu               | Inne               |
| Rodzaj przycisku             | Kombinowany        |
| Sposób/zasada działania      | Optyczny           |

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat