



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



LK-BZ-701B-110

Lampka kontrolna zasilania 110V

Index: LK-BZ-701B-110

Lampka kontrolna LK-BZ-701B-110 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w sieci 1-fazowej.

Z wbudowanym zabezpieczeniem.

1 x LED niebieski.



FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Lampka kontrolna LK-BZ-701 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w sieci 1-fazowej. Niewielki rozmiar obudowy (szerokość 6,2 mm) pozwala na zaoszczędzenie miejsca w rozdzielni. Kontrolka zabezpieczona jest wbudowanym bezpiecznikiem topikowym, co pozwala uniknąć stosowania dodatkowego modułu z zabezpieczeniami.

Działanie

Obecność napięcia w fazie sygnalizowana jest świeceniem diody LED włączonej w obwód tej fazy. Brak świecenia wskazuje na brak napięcia zasilania, lub uszkodzenie wbudowanej wkładki topikowej.

Wbudowany w lampkę szybki bezpiecznik topikowy eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych zabezpieczeń w przypadku, gdy lampka znajduje się w obwodzie z ograniczeniem prądowym o wartości mniejszej niż 100A.

Rodzaje lampek kontrolnych LK-BZ-701

Index	Kolor	Napięcie	Instrukcja
LK-BZ-701R	1 x czerwony	230 V+N	Pobierz



LK-BZ-701G 1 x zielony 230 V+N [Pobierz](#)



LK-BZ-701Y 1 x żółty 230 V+N [Pobierz](#)



LK-BZ-701B 1 x niebieski 230 V+N [Pobierz](#)



Głębokość wbudowania	65 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów	0,3
Napięcie znamionowe	110 V
Maksymalna moc źródła światła	0,45 W
Stopień ochrony (IP)	IP20
Rodzaj napięcia	AC
Źródło światła	LED
Kolor klosza	Niebieski

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat