




F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



szynie 35 mm.

PK-4PR-110V

Przełącznik elektromagnetyczny

Index: PK-4PR-110V

Konfiguracja styków: **2 x styki przełączne NO/NC,**
2 x styki rozwiernie NC

Prąd obciążenia: **8 A**

Napięcie zasilania: **110 V AC/DC**

Przełącznik elektromagnetyczny w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na



5 908312 592396 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

Podanie napięcia zasilania na cewkę **przełącznika** spowoduje przełączenie styku. Stan załączenia **przełącznika** jest sygnalizowany świeceniem LED zielonej. Po zaniku napięcia zasilania styk powraca do pierwotnej pozycji.

Przykład znakowania przy zamówieniu

np. **PK-4PR 110 V** ----- napięcie zasilania

DANE TECHNICZNE

Kompletny z gniazdem	Nie
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Ze wskaźnikiem LED	Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	110-110 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	110-110 V

Liczba styków przełącznych	3
Z wymuszonym prowadzeniem styku	Nie
Wysokość	90 mm
Głębokość	65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Rodzaj styku	Inne
Stopień ochrony (IP)	IP20
Prąd znamionowy	0 mA
Szerokość	0 mm
Maksymalny prąd załączania	0 A
Prąd znamionowy	0 A
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków rozwiernych	0

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat