



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



PK-2P-110V

Przełącznik elektromagnetyczny

Index: PK-2P-110V

Konfiguracja styków: **2 x NO/NC**

Prąd obciążenia: **2 x 8 A**

Napięcie zasilania: **110 V AC/DC**

Przełączniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm.



5 908312 595694 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie przekaźnika elektromagnetycznego

Podanie napięcia zasilania na cewkę przekaźnika spowoduje przełączenie styku. Stan załączenia **przełącznika** jest sygnalizowany świeceniem LED zielonej. Po zaniku napięcia zasilania styk powraca do pierwotnej pozycji.

Przykład znakowania przy zamówieniu

np. **PK-2P 110 V** ----- napięcie zasilania

DANE TECHNICZNE

Kompletny z gniazdem	Nie
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Ze wskaźnikiem LED	Nie
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz	110-110 V

Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	110-110 V
Liczba styków przełącznych	2
Z wymuszonym prowadzeniem styku	Nie
Wysokość	90 mm
Głębokość	65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Rodzaj styku	Podwójny
Stopień ochrony (IP)	IP20
Prąd znamionowy	0 mA
Szerokość	0 mm
Maksymalny prąd załączania	0 A
Prąd znamionowy	0 A
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków rozwiernych	0

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat