




F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



szynie 35 mm.

PK-4PR-12V

Przełącznik elektromagnetyczny

Index: PK-4PR-12V

Konfiguracja styków: **2 x styki przełączne NO/NC,**
2 x styki rozwiernie NC.

Prąd obciążenia: **8 A**

Napięcie zasilania **12 V AC/DC**

Przełączniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na



5 908312 592426 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

Podanie napięcia zasilania na cewkę przełącznika spowoduje przełączenie styku. Stan załączenia przełącznika jest sygnalizowany świeceniem LED zielonej. Po zaniku napięcia zasilania styk powraca do pierwotnej pozycji.

Przykład znakowania przy zamówieniu

np. **PK-4PR 12 V** ----- napięcie zasilania

DANE TECHNICZNE

Kompletny z gniazdem	Nie
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Ze wskaźnikiem LED	Nie
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz	12-12 V
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC	12-12 V

Liczba styków rozwiernych	2
Liczba styków przełącznych	2
Z wymuszonym prowadzeniem styku	Nie
Wysokość	90 mm
Głębokość	65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Rodzaj styku	Inne
Stopień ochrony (IP)	IP20

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat