



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



ZI-120-12V

Zasilacz impulsowy 120W

Index: ZI-120-12V

Zasilacz ZI-120-12 zasilacz impulsowy.

Napięcie wyjściowe 12 V.

Moc 120 W.

Do układów zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych w systemach automatyki przemysłowej oraz sieciach informatycznych.



5 908312 599487 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

LED zielona DC OK sygnalizuje poprawność zasilania na wyjściu. **Zasilacz posiada wewnętrzne zabezpieczenia zwarciove, przeciążeniowe, przepięciowe i temperaturowe.**

Wykonania

Typ	Prąd	Moc
ZI-75-12	6,25A	75W
ZI-120-12	10A	120W
ZI-240-12	20A	240W

DANE TECHNICZNE

Maksymalny prąd wyjściowy 1	10 A
Zakres nastawy napięcia wyjściowego	Tak
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1	12 V
Odporność na zwarcie	Nie

Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz	100-240 V
Stabilizowane napięcie wyjściowe	Tak
Moc wyjściowa	120 W
Stabilizowany	Tak
Możliwość montażu na szynie	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Nie
Wersja modułowa	Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów	4
Szerokość wbudowania	67 mm
Wysokość wbudowania	130 mm
Możliwość montażu bezpośredniego	Nie
Szerokość	67 mm
Wysokość	130 mm
Głębokość	115 mm
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Pobór mocy	2 VA
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP)	IP20
Pobór mocy	0 W
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 3	0 A
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 2	0 A
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1	0 A
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 3	0 V
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 2	0 V
Maksymalny prąd wyjściowy 3	0 A
Maksymalny prąd wyjściowy 2	0 A

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat

