



TYA606B



KNX s Sterownik załączający / żaluzjowy 10 A, 6-/3-kr, 4 mod

Właściwości techniczne

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS

Łączność

Z magistralą KNX Tak
Z systemem magistrali KNX radio Nie

Wymiary

Wymiary 90 x 70 mm
Wysokość 90 mm
Szerokość 70 mm
Liczba jednostek szerokości 4

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Materiały

Kolor Jasnoszary

Sprzęt

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa Nie
Z przelącznikiem dla przelącznika ręcznego Tak

Prąd elektryczny

Pobór prądu magistrali w stanie beczynności 3 mA

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Moc

Żarówka 230 V 1200 - 1200 W
Moc wyjściowa 1200 W
Lampa żarowa 230 V i halogenowa 1200 W

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 230 - 230 V
Napięcie zasilania systemu 30 V DC poprzez magistralę
Napięcie robocze magistrali 21 - 32 V

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 0.75 - 2.5 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.75 - 2.5 mm²

Dodatkowe informacje

Funkcja Z funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu
Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli
Z funkcją osłony przeciwsłonecznej
Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi quickconnect

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak